

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

ACESSÓRIO SENSOR IND MONTAGEM EM L

SENSOR DE PRESENÇA INDUSTRIAL | Sensor de movimiento y luminosidad 0-10V, IP65, para su uso en luminarias Highbay



Áreas de aplicación

- Almacenes
- Entradas de logística
- Industria
- Techos alto (p. ej. en centros comerciales, aeropuertos, edificios comerciales, vestíbulos)

Beneficios del producto

- Múltiples ajustes del rango del sensor, detección de luz diurna y tiempo de espera
- Luz instantánea al 100 %, sin tiempo de calentamiento
- Poco consumo de energía
- 5 años de garantía

Características del producto

- Sensor de movimiento de hasta 360° (tecnología microondas)
- Sensor de alta frecuencia para detección de luz natural y movimiento
- Material: aluminio
- Protección de sobretensión: ≥ 2 kV
- Vida útil: hasta 50.000 h
- Tipo de protección: IP65

INFORMACIÓN TÉCNICA

DATOS ELÉCTRICOS

Distorsión armónica total	< 20 %
---------------------------	--------

DIMENSIONES Y PESO

Largo	100 mm
Ancho	45 mm
Alto	10 mm
Peso del producto	19,5 g

MATERIAL Y COLORES

Material del cuerpo	Aluminio
---------------------	----------

APLICACIÓN Y MONTAJE

Clase protección IK (resistencia g [PIM])	IK06
Regulable	No

Equipamiento / Accesorios

- Sensor, gancho de montaje y soporte de montaje incluidos
- Reflectores, refractores y mando a distancia disponibles como accesorio independiente
- Suitable for LEDVANCE HIGH BAY LED

DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volumen
4058075372863	BOLSA 10	110 mm x 40 mm x 50 mm	201.00 g	0.22 dm³
4058075372870	Embalaje de envío 100	180 mm x 130 mm x 100 mm	2262.00 g	2.34 dm³

El código de producto mencionado describe la cantidad mínima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades porfavor ingrese una o varias unidades de envío.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la version más reciente.