

# FICHA TÉCNICA DO PRODUTO SMART+ WIFI Multipower Socket EU White

SMART+ WIFI Multipower Socket GEN2 | SMART+ MULTI POWER SOCKET EU com 4 tomadas EU SMART e portas USB com tecnologia WiFi



# Áreas de Aplicação

- Sempre que aparelhos não inteligentes têm que ser integrados em sistemas domésticos inteligentes compatíveis
- Entradas USB disponíveis para alimentação

#### Vantagens do Produto

- Tomada Smart multi-potências: ligação simples de dispositivos elétricos através de tomadas e entradas USB inteligentes
- Monitoriza a utilização de energia dos dispositivos ligados e acompanha o consumo de energia
- Integra equipamento elétrico convencional em sistemas smart home compatíveis
- Permite a ligação de fontes de luz convencionais e outros dispositivos elétricos
- Controlo sem fios por App ou voz

#### Características do Produto


- 4 tomadas standard inteligentes e 4 portas USB inteligentes para carregamento (2 portas cada Tipo A e C)
- Carregador USB: Carregamento rápido com USB Power Delivery (USB PD) até 20 W de potência
- As tomadas de alimentação podem ser controladas individualmente e as portas USB são controladas como um grupo
- Potência de comutação elevada: até 3,680 W / 16 A
- Contador de energia
- Horário
- Cabo de alimentação com 1.5 m para instalação flexível
- Protocolo de rede: Wi-Fi (2,4 GHz)
- Controlável por aplicação SMART+ (com Android 8.0 ou iOS 14.0 no mínimo)
- Controlo por voz disponível: Google Assistant ou Amazon Alexa
- Controlável através do comando remoto SMART+ WiFi

# DADOS TÉCNICOS

#### DADOS ELÉTRICOS

Tensão nominal	230 V
Corrente nominal	16 A
Frequência da rede	50 Hz

# **DIMENSÕES & PESO**



Peso do produto	586,00 g
Comprimento	315 mm
Largura	62 mm
Largura (incl.luminárias redondas)	62 mm
Altura	40 mm
Altura (incl.luminárias cilind.)	40 mm

# Vida Útil

Número de ciclos de Liga e Desliga	10000

# **CORES & MATERIAIS**

Cor do produto	Branco
----------------	--------

# TEMPERATURAS & CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO

Temperatura ambiente	-5+40 °C

#### **ATRIBUTOS**

Tipo de ligação	Tomada
Tecnologia LIGHTIFY	Amazon Alexa / Google Home

# **CERTIFICADOS & NORMAS**

Normas	CE
Grau de proteção	I
Tipo de protecção	IP20

# Aviso de Segurança

- Desligue os aparelhos que geram calor da rede, isto é da tomada SMART+ Multi Power, após utilização para evitar que sejam ligados acidentalmente.
- Very high capacitive and inductive loads may in some cases lead to destruction of the device or reduction in the number of switching cycles.
- Não utilize a tomada SMART+ Multi Power Socket em conjunto com equipamento médico.
- Para ser conectado a um disjuntor automático (para máx. 16 A)
- Produto com classe de proteção I. Todas as partes metálicas do corpo que são condutoras e podem absorver tensão durante o funcionamento ou durante a manutenção em caso de falha, devem ser continuamente conectadas ao condutor com proteção terra.

#### **DOWNLOADS**

	Documentos e certificados	Nome do documento	
POF	Instruções de utilização / instruções de segurança	SMART+ MULTIPOWER SOCKET	
POF	Informações técnicas do complemento	Wifi remote control compatibility list	
POF	Informações técnicas do complemento	Wifi remote control compatibility list (DE)	
PDF	Informações legais	Safety insert G11234413	
POF	Declarações de conformidade	SMART WIFI MULTIPOWER SOCKET EU	
POF	EU Data Act	SMART WiFi Plugs	

#### DADOS LOGÍSTICOS

Código do Produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Peso bruto	Volume
4099854418198	Folding box 1	76 mm x 76 mm x 377 mm	633.00 g	2.18 dm <sup>3</sup>
4099854418204	Shipping box 4	390 mm x 165 mm x 165 mm	2764.00 g	10.62 dm <sup>3</sup>

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

# Referências / Links

- Mais informações e perguntas frequentes (FAQs) em www.ledvance.com/en-int/home-lighting/services/faq

#### **AVISO LEGAL**

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.