

FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

SMART+ Wifi Frame Table Powerbank USB RGB + W

SMART+ TABLE FRAME MULTICOLOR | Candeeiro de mesa com carregamento por USB e tecnologia WIFI



Áreas de Aplicação

- Jardins
- Pátios, varandas
- Iluminação em geral

Vantagens do Produto

- Instalação simples e rápida
- Iluminação de jardim colorida com opções de controlo inteligente
- Recarregável por USB para utilização móvel (cabo incluído, carga total em 6h)
- Powerbank integrado

Características do Produto

- Controlável por controlo de voz disponível: Google Assistant ou Amazon Alexa
- Controlo de cor RGB
- Dimmerizável
- Temperatura da cor: 3,000 K (Branco quente)
- Protocolo de rede: WiFi
- Tipo de proteção: IP44
- Controlável por aplicação SMART+ (com Android 8.0 ou iOS 14.0 no mínimo)



DADOS TÉCNICOS

DADOS ELÉTRICOS

Potência nominal	5,00 W
Tensão nominal	5 V
Frequência da rede	50...60 Hz
Corrente nominal	1000,000 mA
Grau de proteção	III
Modo de funcionamento	Battery

Dados Fotométricos

Fluxo luminoso	270 lm
Rendimento luminoso	80 lm/W
Temperatura de cor	3000 K
Tonalidade (designação)	Branco quente
Índice de reprodução de cor Ra	≥80
Desvio padrão de combinação de cores	< 6 sdcn
Grupo segurança fotobiológica co EN62778	RG0
Grupo segurança fotobiológica co EN62471	RG0

DIMENSÕES & PESO

Comprimento	120,00 mm
Largura	120,00 mm
Altura	203,00 mm
Peso do produto	701,00 g

SMART OUTD WIFI
TABLEFRAMEPBUSRGBW

MATERIAIS & CORES

Material do corpo	Alumínio
Material do difusor	Polycarbonato
Quantidade de mercúrio	0.0 mg

APLICAÇÃO & INSTALAÇÃO

Temperatura ambiente	-20...+40 °C
Temperatura de armazenagem	-20...+60 °C
Tipo de ligação	Terminal, 3 condutores (L, N, PE)
Tipo de protecção	IP44
Grau de proteção (impacto mecânico [PIM])	IK03
Regulável	Sim
Type of dimming [GMS]	Wi-fi
Tipo de montagem	Surface
Aplicação	Exterior
Com fonte de luz	Sim

Vida Útil

Vida mediana L70/B50 @ 25 °C	25000 h
Número de ciclos de Liga e Desliga	12500

BATERIA

Tipo de pilha	Íon de lítio
Tamanho da bateria	18650
Tensão nominal da bateria	3.7 V
Tempo de carregamento da bateria	5 h

CERTIFICADOS & NORMAS

Normas	CE / UKCA
--------	-----------

Equipamento / Acessórios

- Acessórios para montagem completa e ligação incluídos
- Para controlo por app SMART+, é necessário um smartphone ou tablet (com Android 8.0 ou iOS 14.0 ou superior)

Aviso de Segurança

- Para reduzir o risco de estrangulamento, o cabo de alimentação da luminária deve ser fixo à parede, caso a eletrificação esteja ao alcance do braço.
- Se o compartimento da pilha (se aplicável) não fechar com segurança, pare de utilizar o produto e mantenha-o fora do alcance das crianças. Se acha que as pilhas podem ter sido ingeridas ou colocadas dentro de qualquer parte do corpo, procure atendimento médico imediatamente.
- Evite: Temperatura ambiente máxima: +35°C. Substituição de uma bateria por um tipo incorreto que pode anular a proteção (por exemplo, no caso de alguns tipos de bateria de lítio). Altitude durante a operação: 2000 m. Descarte de uma bateria no fogo ou em um forno quente, ou esmagamento ou corte mecânico de uma bateria, que pode resultar em uma explosão.

DOWNLOADS

Documentos e certificados		Nome do documento
	Instruções de utilização / instruções de segurança	SMART+ WIFI TABLE FRAME
	Informações técnicas do complemento	Wifi remote control compatibility list
	Informações técnicas do complemento	Wifi remote control compatibility list (DE)
	Informações legais	Safety insert G11222367
	Declarações de conformidade	EC_SMART OUTD WIFI TABLEFRAME USB RGBW
	Declarações de conformidade UKCA	SMART OUTD WIFI TABLEFRAME
	EU Data Act	SMART WiFi Lamps and Luminaires

DADOS LOGÍSTICOS

Código do Produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Peso bruto	Volume
4099854474958	Folding box 1	127 mm x 127 mm x 211 mm	911.00 g	3.40 dm³
4099854474965	Shipping box 4	270 mm x 270 mm x 240 mm	4049.00 g	17.50 dm³

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

Referências / Links

– Mais informações e perguntas frequentes (FAQs) em www.ledvance.com/en-int/home-lighting/services/faq

AVISO LEGAL

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.