

# FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

## SMART+ MATTER Compact Outdoor Plug EU

SMART+ MATTER Compact Outdoor Plug | Compact Outdoor Plug com tomada inteligente para controlar dispositivos não inteligentes com tecnologia Matter por WiFi



### Áreas de Aplicação

- Sempre que aparelhos não inteligentes têm que ser integrados em sistemas domésticos inteligentes compatíveis
- Quando os utilizadores desejam misturar e combinar produtos Smart Home de diferentes fabricantes
- Jardins, terraços e outras áreas de exterior
- Para medir a produção de energia de pequenos sistemas solares

### Vantagens do Produto

- Controlo sem fios por App ou voz
- Integração perfeita com sistemas Matter compatíveis
- Processo de configuração simplificado devido às etapas de instalação standard fáceis de utilizar
- Segurança reforçada através da implementação de protocolos de encriptação e autenticação fortes
- Integra equipamento elétrico convencional em sistemas smart home compatíveis
- Permite a ligação de fontes de luz convencionais e outros dispositivos elétricos
- Adequado para aplicação externa com IP44, proteção contra salpicos de água
- Ligação simples dos aparelhos elétricos através do suporte standard
- Monitoriza o consumo de energia dos dispositivos conectados ou rastreia a geração de energia de pequenos sistemas solares

### Características do Produto


- Potência de comutação elevada: até 3,680 W / 16 A
- Tipo de proteção: IP44
- Contador de energia
- Horário
- Protocolo de rede: Matter por WiFi (2,4 GHz)
- Compatível com Amazon Alexa, Google Home, Apple Home, Samsung SmartThings e outras plataformas compatíveis com Matter
- Controlável por aplicação SMART+ (com Android 8.0 ou iOS 14.0 no mínimo)

## DADOS TÉCNICOS

## DADOS ELÉTRICOS

Tensão nominal	230 V
Corrente nominal	16 A
Frequência da rede	50 Hz

## DIMENSÕES & PESO



Comprimento	57 mm
Largura	73 mm
Largura (incl.luminárias redondas)	73 mm
Altura	101,0 mm
Altura (incl.luminárias cilind.)	101.0 mm
Peso do produto	109,00 g

## CORES & MATERIAIS

Cor do produto	Preto
----------------	-------

## TEMPERATURAS & CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO

Temperatura ambiente	-20...+35 °C
Gama de temperatura no funcionamen [PIM]	-10...+35 °C

## Vida Útil

Número de ciclos de Liga e Desliga	10000
------------------------------------	-------

## ATRIBUTOS

Tipo de instalação	Outros
Proteção contra sobretensão	Sim

## CERTIFICADOS & NORMAS

Grau de proteção	I
Tipo de protecção	IP44




## DADOS LOGÍSTICOS

Temperatura de armazenagem	-20...+80 °C
----------------------------	--------------

## Aviso de Segurança

- Após a utilização, desligue os dispositivos que geram calor da rede elétrica para evitar que sejam ligados acidentalmente.
- Very high capacitive and inductive loads may in some cases lead to destruction of the device or reduction in the number of switching cycles.
- Não utilize a tomada SMART+ Plug em conjunto com equipamento médico.
- Produto com classe de proteção I. Todas as partes metálicas do corpo que são condutoras e podem absorver tensão durante o funcionamento ou durante a manutenção em caso de falha, devem ser continuamente conectadas ao condutor com proteção terra.
- Para ligação a um disjuntor automático (máx. 16 A).

## DOWNLOADS

	Documentos e certificados	Nome do documento
	Instruções de utilização / instruções de segurança	SMART WIFI MAT COMPACT OUTD PLUG EULEDV
	Declarações de conformidade	SMART WIFI MAT COMPACT OUTD PLUG EU
	EU Data Act	SMART WiFi Plugs

## DADOS LOGÍSTICOS

Código do Produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Peso bruto	Volume
4099854293238	Folding box 1	61 mm x 96 mm x 154 mm	177.00 g	0.90 dm <sup>3</sup>
4099854293245	Shipping box 4	211 mm x 167 mm x 141 mm	829.00 g	4.97 dm <sup>3</sup>

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

## Referências / Links

- Mais informações e perguntas frequentes (FAQs) em [www.ledvance.com/en-int/home-lighting/services/faq](http://www.ledvance.com/en-int/home-lighting/services/faq)

## AVISO LEGAL

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.