

# FICHA TÉCNICA DO PRODUTO SMART+ WIFI PLUG EU

SMART+ Plug | Ficha com tomada inteligente para controlo de aparelhos não inteligentes, pode ser emparelhada com Controlo Remoto



# Áreas de Aplicação

 Sempre que aparelhos n\u00e3o inteligentes t\u00e9m que ser integrados em sistemas dom\u00e9sticos inteligentes compat\u00edveis

#### Vantagens do Produto

- Integra equipamento elétrico convencional em sistemas smart home compatíveis
- Permite a comutação à distância de fontes de luz tradicionais e outros dispositivos elétricos
- Ligação simples dos aparelhos elétricos através do suporte standard
- Monitoriza a utilização de energia dos dispositivos ligados e acompanha o consumo de energia

#### Características do Produto

- Com controlo por App LEDVANCE SMART+ WiFi (mínimo Android ™ 4.4 ou iOS 9.0)
- Controlo por voz disponível: Google Assistant ou Amazon Alexa
- Elevada potência de comutação: até 2.300 W / 10 A
- Protocolo de rede: WiFi
- Contador de energia
- Horário




## DADOS TÉCNICOS

## DADOS ELÉTRICOS

Tensão nominal	230 V
Frequência de operação	50 Hz
Frequência da rede	50 Hz

## **DIMENSÕES & PESO**



Peso do produto	97,00 g
Comprimento	80,0 mm
Largura	49 mm
Largura (incl.luminárias redondas)	49 mm
Altura	59 mm
Altura (incl.luminárias cilind.)	59 mm

## Vida Útil

Número de ciclos de Liga e Desliga	50000
Vida Útil	25000 h

#### **CORES & MATERIAIS**

Cor do produto	branco
Material do corpo	Plástico
Material do difusor	Plástico

## TEMPERATURAS & CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO

## **ATRIBUTOS**

Tecnologia LIGHTIFY	Google Home / Amazon Alexa
---------------------	----------------------------

#### **CERTIFICADOS & NORMAS**

Normas	CE
--------	----

Grau de proteção	I
Tipo de protecção	IP20

#### Equipamento / Acessórios

- Para controlo por App LEDVANCE SMART+ WiFi, é necessário um smart phone ou Tablet PC (mínimo Android 4.4 ou iOS 9.0)

#### Aviso de Segurança

- Disconnect devices which generate heat from the mains, i.e. from the SMART+ Plug, after use in order to avoid them being accidentally switched on.
- Very high capacitive and inductive loads may in some cases lead to destruction of the device or reduction in the number of switching cycles.
- Não utilize a tomada SMART+ Plug em conjunto com equipamento médico.
- Para ligação a um disjuntor automático (para máx. 10 A)

#### **DOWNLOADS**

	Documentos e certificados	Nome do documento
PDF	Guia de instalação alargado	SMART WIFI PLUG EU
PDF	Declarações de conformidade	WiFi PLUG EU

## DADOS LOGÍSTICOS

Código do Produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Peso bruto	Volume
4058075522800	Folding box 1	61 mm x 78 mm x 96 mm	142.00 g	0.46 dm <sup>3</sup>
4058075617803	Caixa Cartão 3	104 mm x 190 mm x 86 mm	463.00 g	1.70 dm <sup>3</sup>
4058075522817	Shipping box 4	173 mm x 108 mm x 141 mm	641.00 g	2.63 dm <sup>3</sup>

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

#### **AVISO LEGAL**

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.